



**Funktelefon E-Netz Richtantenne Typ FX 1621**  
Die flexayagi<sup>®</sup> für schwierige Gebiete !

<b>Frequenz:</b>	1750 - 1900 MHz
<b>Gewinn:</b>	11 dB über <u>Dipol</u>
<b>Anschluß:</b>	50 $\Omega$ N-Buchse
<b>Masthalterung:</b>	$\varnothing$ 20 - $\varnothing$ 63 mm
<b>Ausführung:</b>	Träger hochfeste Legierung, Kunststoffteile extrem UV-beständig, Elemente hochfestes Leichtmetall, Elementbefestigung rostfreier Federedelstahl, Mastschelle feuerverzinkt nach DIN, Gewindeteile V 2 A
<b>Besonderheit:</b>	sehr geringe Windlast (bei 160 km/h = 14N), Anschlußkasten mit Symetrierung wetterfest ausgeschäumt
<b>Mech. Länge:</b>	51 cm (= Versandlänge)
<b>Gewicht:</b>	630 g