



Funktelefon-E-Netz-Richtantenne Typ FX 1621

Die flexayagi[®] für schwierige Gebiete !

- Frequenz:** 1750-1900 Mhz
- Gewinn:** 11 dB über Dipol
- Anschluß:** 50 Ω - N - Buchse
- Masthalterung:** bis 63 mm \varnothing
- Ausführung:** Träger hochfeste Legierung, Kunststoffteile extrem UV-beständig, Elemente hochfestes Leichtmetall, Element - befestigung rostfreier Federedelstahl, Mastschelle feuerverzinkt nach DIN, Gewindeteile V 2 A
- Besonderheit:** sehr geringe Windlast (160 kmh= 14N), Anschlußkasten mit Symetrierung wetterfest ausgeschäumt
- Mech. Länge:** 51cm (=Versandlänge)
- Gewicht:** 630 Gramm

rs engineering & consulting dipl. -ing. rainer schlößer GmbH



Alleiniger Hersteller

Generalvertrieb

Direktvertrieb

flexaYagi[®]

flexaVario[®]